

# INNOVATIC



## BCU-01

Şarj Cihazı / Battery Charging Unit

Farklı konfigürasyonlardaki batarya şarj istasyonları için tasarlanmıştır.

It is designed for battery charging stations of different configurations.

# AKOSİS BCU-01

INNOVATIC

## Şarj Cihazı / Battery Charging Unit

BCU-01 Şarj Cihazı farklı batarya tiplerini şarj edebilen geniş giriş voltaj aralığında olup; şarj, deşarj ve depolama fonksiyonlarına sahiptir. Askeri çevre koşulları gözeticilerle tasarlandığı için zorlu şartlarda uzun dayanım ömrüne sahiptir.

BCU-01 is a charger with charge, discharge and storage functions with a wide input voltage range that can charge different battery types. By considering harsh conditions, it is designed as compatible with military environmental conditions.



## AKOSİS BCU-01



Şoka Dayanıklı  
Shockproof



Uzun Servis Ömrü  
Long Service Life



Suya Dayanıklı  
Waterproof

Giriş Voltajı / Input Current	AC 100 ~ 240V / DC 10 ~ 34V
Çıkış Voltajı / Output Current	DC 1 ~ 34V
Giriş Akımı(Maks) / Input Current (Max)	DC 45A
Şarj Gücü (Maks) / Charging Power (Max)	AC 400W / DC 600W × 2
Boşaltma Gücü (Maks) / Discharge Power (Max)	30W × 2
Desteklenen Pil Türleri ve Hücre Sayısı / Battery Type and Cell Quantity	LiFe, Lilon, LiPo 1 ~ 8S; LiPo, u1 1 ~ 7S; Pb 1 ~ 14S; NiMH/Cd 1 ~ 18S
Şarj Akımı / Charging Current	0.2 ~ 20.0A × 2
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	0°C ... 40 °C
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-20°C... 60 °C
Boyut / Dimension	176 × 183 × 57mm
Boyutlar (Kapak Kapalı) / Sizes (Lid Closed)	490 x 390 x 138 (L x W x H)
Ağırlık / Weight	1230 gr / 1230 g

